

ADVANCE
series

**USB 3.0 Display Adapter
TRIO**



**User's guide • Gebrauchsanweisung • Uživatelská příručka
Instrukcije obsługi • Uživatelská příručka • Vartotojo
vadovas**

Recommended products



**i-tec USB 3.0 Metal HUB 3 Port
with Gigabit Ethernet Adapter**
P/N: U3GLAN3HUB

- 3x USB 3.0 port
- 1x Ethernet 10/100/1000 Mbps LAN RJ-45 port
- LED indication for charging status and Ethernet connection
- Interface USB 3.0, backward compatible with USB 2.0
- Plug & Play

i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 10 Port
P/N: U3HUBMETAL10

i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 7 Port
P/N: U3HUBMETAL7

i-tec USB 3.0 Metal Charging HUB 4 Port
P/N: U3HUBMETAL4

- 10x / 7x / 4x USB 3.0 port
- Compatible with USB 2.0 / 1.1
- USB charging detection mechanism for mobile devices for all 10 / 7 / 4 ports
- Plug & Play
- Power adapter



i-tec USB 2.0 Metal Mini Audio Adapter
P/N: U3AMETAL

- 1x 3.5 mm audio output for earphones / loudspeakers
– 2-channel output 44.1/48 kHz at 16 bit (STEREO)
- 1x 3.5 mm input for a microphone (MONO)
- Interface USB 2.0
- Plug & Play

EN

Read carefully the user manual before assembly - installation - commissioning. Protect yourself and avoid damaging your equipment.

DE

Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung vor Aufstellung – Installation – Inbetriebnahme. Dadurch schützen Sie sich und vermeiden Schäden an Ihrem Gerät.

CZ

Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku před montáží – instalací – uvedením do provozu. Ochráníte tím sebe a vyvarujete se poškození Vašeho zařízení.

PL

Przeczytaj uważnie instrukcję przed montażem / podłączeniem / użytkowaniem, aby ustrzec się przed obrażeniami a urządzenie przed uszkodzeniem.

SK

Každopádne si prečítajte uživateľskú príručku pred zložením - inštaláciou - uvedením do prevádzky. Ochráňte sa tým a vyvarujete sa škodám na Vašom prístroji.

LT

Prieš montavimą-instaliavimą-eksplotavimą išsamiai perskaitykite vartotojo vadovą. Tuo apsaugosite save ir išvengsite Jūsų įrenginio pažeidimo.

i-tec USB 3.0 Display Adapter

TRIO

ENGLISH	04-05
DEUTSCH	06-07
ČESKY	08-09
POLSKI	10-11
SLOVENSKY	12-13
LIETUVOS	14-15
Declaration of Conformity	16
WEEE	17
FCC	18

INTRODUCTION

This USB Display Adapter convert USB 3.0 to graphic output DVI-I. It enables you to connect one more monitor, LCD or projector to a computer with a USB 2.0 port. Can be used in your office (for graphic designer, financial department, ...), you can use it for making multiple screen presentations, on fairs or for your home-use (entertainment). Adapter supports resolution not only up to Full HD 1920x1080 pixels, but also up to 2048x1152 pixels. Owing to included adapters it can be used with devices equipped with VGA or HDMI connectors (LCD, Plasma TV, etc.).

CONTENT

- 1) USB 2.0 Display Adapter
- 2) DVI to SUB VGA Adapter
- 3) DVI to HDMI Adapter
- 4) USB 3.0 cable 45 cm long (one end USB 3.0 A type connector, second end micro USB 3.0 connector) – for connection of adapter to PC/laptop.
- 5) Driver CD
- 6) User's manual

SPECIFICATION

- 1) USB 3.0, powered by USB, do not need external power source
- 2) DVI-I / VGA / HDMI (just video, without sound)
- 3) RAM: 512 MB
- 4) Supported Resolutions: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
- 5) Dimension: 84 x 54 x 18 mm
- 6) Working temperature: 10-40°C
- 7) Supported Modes: Extend (Default), Mirror, Primary Display
- 8) Supported colors: 16 / 32 bit

SYSTEM REQUIREMENTS

- 1) Hardware: PC, one available USB 3.0 port. If you have USB 2.0 or USB 1.1, the transfer speed will be slower. Processor Intel Pentium 1.2GHz or higher, 512MB RAM (we recommend processor Intel Pentium 2.0 or higher and 1GB RAM).
- 2) OS: Windows 2000SP4, Windows XP SP2 32bit, Windows Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit

Note: There is a description of installation in Win XP; in Win 2000 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 it is similar, just screens may differ. The latest drivers you can find at www.displaylink.com.

DRIVER INSTALLATION IN WINDOWS XP/VISTA

Do not connect the adapter to your computer before installing the provided driver.

- 1) Insert the provided driver CD into CD-ROM drive and double-click the SETUP.EXE file under the Driver folder.
- 2) Then follow the on-screen prompts to complete the installation.
For Windows Vista you should install the program as Administrator and then restart your PC / notebook; For Win2000 OS: if prompted for system patch after running the setup file, please download and install the required patch first. After that, execute the setup file again to install the driver.
- 3) Connect the smaller end of the USB cable to the adapter. Then connect the other end of the cable to an USB 3.0 port on your computer. After the connection, Windows will automatically complete the installation.
- 4) Then we recommend the restart of your PC / notebook again.

Note: DO NOT connect the adapter to your computer before installing the driver.

- 1) Before the installation is complete, it's normal that the screen flicks black a couple of times.
- 2) Then we recommend the restart of your PC / notebook again.

i-tec USB 3.0 Display Adapter

HOW TO USE

1. Next to the time on the menu bar Start click on the network connection icon.

Here you can select the configuration Update and Update withdrawal; then the Screen Resolution, Colour Quality - Medium (16bit) or High (32bit) and Screen Rotation.

This is followed by an **important setting**:

- you can select either Extend or Mirror for the way of setting the next screen. The Extend selection will extend the existing monitor by now installed monitor and by means of Extend To you select its position, or the selection Mirror makes it possible to have „mirror“ on the next screen. The selection Off switches off the Display adapter.

The **advanced settings** – after clicking on Advanced there is initiated the system Setting of display (can also be selected directly from the system).

2. Now you can carry out settings similar to those by means of point 1- Extend and Mirror

a) for **Mirror**: on the menu bar The display setting select adapter "DisplayLink Device" and let the blank field Extend the surface also to this monitor.

b) for **Extend**: on the menu bar Setting the display select adapter "DisplayLink Device" and tick off the field Extend the surface also to this monitor.

Note: By ticking off the field „Use this equipment as a primary monitor“ you chose it as the main one. After clicking on the mentioned monitor and its drawing over you position it as need may be.

Confirm the warning on the change in setting the display.

Now by means of the mouse cursor you can work on both monitors and position the open applications as need may be.

SAFETY INSTRUCTIONS

- do not expose to the extreme temperatures and air moisture
- use the device on the flat pads – you avoid the slip and fall on the ground
- keep the activators and manual for the later possible use

In the co-operation with the service department:

- check the functionality after the drop into water, on the ground
- check the functionality after the cover breakthrough
- claim the equipment non-functioning according to the manual

FAQ

Question: How correctly install USB Display Adapter in Windows OS?

Answer: Don't plug USB Display Adapter to USB port in PC / notebook before installing drivers.

We recommend actual drivers from DisplayLink page (for internal chipset DL-3xxx serie) here:

<http://www.displaylink.com/support/index.php>. After installing of drivers and connecting of adapter to USB port of PC / notebook is installation finished automatically.

Question: Is there a drivers for Windows 8, 8.1 and 10 32/64bit for USB Display Adapter ?

Answer: Yes, you can download actual driver from DisplayLink page (for internal chipset DL-3xxx serie) here: <http://www.displaylink.com/support/index.php>.

Don't plug USB Display Adapter to USB port in PC / notebook before installing drivers. After installing of drivers and connecting of adapter to USB port of PC / notebook is installation finished automatically.

Question: Do you have a problem with detection USB 3.0 Display adapter in USB 3.0 port my PC / notebook?

Answer: Maybe, you have old drivers for USB 3.0 port on your PC / notebook. Please, read more information here: <http://www.displaylink.com/support/ticket.php?id=315> and download the latest drivers for your USB 3.0 chipset in your PC / notebook and install it by recommended instructions.

Question: Can I obtain more detailed information about problems with USB Display Adapter?

Answer: Of course, you can contact our support or you can find useful information on FAQ pages of DisplayLink here: <http://www.displaylink.com/support/knowledgebase.php>.

For more information, please refer to the User's Manual on the provided CD-ROM.

EINLEITUNG

Wir bedanken uns für den Kauf unseres „USB Display-Adapters“. Es handelt sich um einen USB 3.0 Transmitter für den graphischen DVI-I-Ausgang. Durch den Anschluss und die Installation des Adapters gewinnen Sie die Möglichkeit, an Ihren PC / Notebook einen weiteren Bildschirm, TV oder Projektor anzuschließen. Er ermöglicht die Verwendung von mehreren Bildschirmen im Büro (kann von Graphikern, Finanzsektor,...genutzt werden), ferner bei Präsentationen, auf Messen sowie zu Hause oder zur Unterhaltung. Der Adapter unterstützt die Auflösung nicht nur von Full HD 1920x1080 Pixel, sondern auch von 2048x 1152 Pixel. Mit Hilfe von der beigeestellten Reduktion kann man ihn sowie mit den Geräten, die über ein VGA- oder HDMI-Konnektor (LCD, Plasma TV, usw.) verfügen, nutzen.

LIEFERUMFANG

- 1) USB Display-Adapter
- 2) Reduktion DVI-I für SUB VGA
- 3) Reduktion DVI-I für HDMI
- 4) USB-Kabel 45cm lang (ein Ende des USB 3.0 Konnektors Typ A, anderes Ende USB 3.0 Micro USB) – zum Anschluss des Adapters an PC / Notebook
- 5) CD mit Treibern
- 6) Gebrauchsanweisung

SPEZIFIKATION

- 1) USB 3.0, versorgt vom USB ohne externen Netzteil
- 2) DVI-I / VGA / HDMI (nur Bild ohne Ton)
- 3) RAM: 512 MB
- 4) Auflösung des Adapters: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
- 5) Maße: 84 x 54 x 18 mm
- 6) Betriebstemperatur: 10-40°C
- 7) Betriebe: Mirror, Extend, Primärbildschirm
- 8) Farben-Unterstützung: 16 / 32 Bit

SYSTEMANFORDERUNGEN

- 1) **Hardwareanforderungen:** PC / Notebook mit einem freien USB 3.0-Port. Falls Sie USB 2.0 oder USB 1.1 haben, wird die Geschwindigkeit der Übertragung begrenzt. Der Prozessor Intel Pentium 1.2GHz und höher, 512MB RAM (wir empfehlen den Prozessor Intel Pentium 2.0 und höher, 1GB RAM für eine vollständige Nutzung des Adapters).
- 2) BS: Win 2000 SP4 / XP SP2 32bit, Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 32/64bit

Bemerkung: Es wurde die Installation bei Win XP beschrieben. Bei Win 2000 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ist die Installation ähnlich. Falls es Schwierigkeiten bei der Installation auftreten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Die neuesten Treiber sind auch unter www.displaylink.com zu finden.

INSTALLATION DER TREIBER BEI WINDOWS XP/VISTA

Die Treiber des Geräts sind vor dem Anschluss des USB Display-Adapters an PC/NB zu installieren.

- 1) Schieben Sie die beigeestellte CD ins CD/DVD-Laufwerk ein und starten Sie SETUP.EXE aus dem Verzeichnis Driver.
- 2) Die Installation wird in einzelnen Schritten durchgeführt. Für Vista BS installieren Sie den Adapter als Benutzer Administrator und nach der Installation starten Sie den PC / das Notebook neu; für Win2000 BS: falls es notwendig ist, laden sie Patches herunter und nach deren Installation starten Sie SETUP.EXE erneut.
- 3) Nach dem Anschluss an PC / Notebook wird der USB 3.0 Display-Adapter erkannt. BS erkennt eine neue USB-Anlage und schrittweise werden die erforderlichen Treiber installiert. Nachfolgend empfehlen wir den Neustart von PC / Notebook.

Bemerkung: Der Display-Adapter ist erst nach der Installation aus CD anzuschließen.

- 1) Der Bildschirm kann im Laufe der Installation von Treibern blinken.
- 2) Nach der Beendigung der Installation von Treibern empfehlen wir den Neustart wieder durchzuführen.

VERWENDUNGSWEISE FÜR USB 3.0 DISPLAY ADATER

- 1) **Neben der Uhrzeit an der Leiste klicken Sie auf die Schaltfläche für Netzanschluss**
Hier können Sie die Konfiguration Updates und das Herunterladen von Updates wählen; ferner die Auflösung des Bildschirms (Screen Resolution), Farbenqualität (Color Quality) - Medium (16bit) oder High (32bit), Verdrehung des Bildschirms (Screen Rotation).

i-tec USB 3.0 Display Adapter

Es folgt eine **wichtige Einstellung**:

-bei der Einstellung des weiteren Bildschirms können Sie von Einstellungsarten Extend oder Mirror wählen. Die Wahl von Extend erweitert den bestehenden Bildschirm um den gerade installierten Bildschirm und mittels Extend To wählen Sie dessen Positionierung. Die Wahl von Mirror ermöglicht Ihnen, einen „Spiegel“ am weiteren Bildschirm zu bekommen. Die Wahl Off schaltet den Display-Adapter aus.

Erweiterte Einstellungen (Advanced) – nach dem Klicken auf Advanced wird die System-Einstellung der Abbildung initialisiert (diese Wahl ist auch direkt aus dem System möglich).

2. Jetzt kann man ähnliche Einstellungen wie mit Hilfe des 1. Punktes - Extend (Erweitern) und Mirror (Spiegeln) – durchführen

- für **Mirror**: an der Leiste Einstellung der Abbildung wählen Sie den Adapter „DisplayLink Device“ und lassen Sie das Feld „Die Fläche auf diesen Bildschirm erweitern“ frei
- für **Extend**: an der Leiste Einstellung der Abbildung wählen Sie den Adapter „DisplayLink Device“ und kreuzen Sie das Feld „Die Fläche auf diesen Bildschirm erweitern“ an.

Bemerkung: Durch Ankreuzen des Feldes „Diese Anlage als Primärbildschirm verwenden“ wählen Sie diesen als Hauptbildschirm. Klicken Sie auf den angeführten Bildschirm (hier Bildschirm 2) und jetzt können Sie ihn durch Überziehen nach Bedarf positionieren. Bestätigen Sie den Hinweis für die Änderung der Ansichtseinstellung. Jetzt können Sie mit dem Maus mit beiden Bildschirmen arbeiten und die geöffneten Applikationen nach Bedarf positionieren.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG DES USB 3.0 DISPLAY ADAPTERS

- stellen Sie ihn nicht extremen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit aus
- verwenden Sie die Anlage auf flachen Unterlagen – damit verhindern Sie das Abrutschen und das Fallen auf die Erde
- bewahren Sie die Regler und das Manual für den späteren möglichen Gebrauch auf

Zusammenwirkung mit der Serviceabteilung:

- überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit nach einem Fall ins Wasser, auf die Erde
- überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit bei Zerbrecen des Gehäuses
- reklamieren Sie die funktionslose Anlage bei Ihrem Verkäufer

FAQ

Frage: Wie soll der USB Display Adapter im Windows BS richtig installiert werden?

Antwort: Schließen Sie den USB Adapter an den USB Port in PC / Notebook nicht an, bis die Treiber nicht installiert sind. Es ist nötig die aktuellen Treiber von Display Link (für den internen Chipsatz DL-3xxx Serie) hier: <http://www.displaylink.com/support/index.php> zu installieren. Nach der Treiberinstallation und nach dem Anschluss des USB Display Adapters an den USB Port von PC / Notebook werden die Treiber automatisch installiert. Die Utilität der Bedienung wird erst nach dem Bildschirmanschluss aktiviert.

Frage: Sind die Treiber für Windows 8, 8.1 und 10 32/64bit für den USB Display Adapter verfügbar?

Antwort: Ja, für den grafischen Teil ist es nötig die aktuellen Treiber von Display Link (für den internen Chipsatz DL-3xxx Serie) hier: <http://www.displaylink.com/support/index.php> zu installieren. Schließen Sie den USB Display Adapter nicht an, bis diese Treiber nicht installiert sind. Nach der Treiberinstallation und nach dem Anschluss des USB Display Adapters an den USB Port von PC / Notebook werden die Treiber automatisch installiert. Die Utilität der Bedienung wird erst nach dem Bildschirmanschluss aktiviert.

Frage: Haben Sie ein Problem mit der Detektion des USB 3.0 Display Adapters im USB 3.0 Port Ihres Pcs / Notebooks?

Antwort: Das Problem könnte in veralteten Treibern für den USB 3.0 Port in Ihrem PC / Notebooks liegen. Lesen Sie bitte die Beschreibung hier: <http://www.displaylink.com/support/ticket.php?id=315> durch und laden Sie die neusten Treiber für den USB 3.0 Chipsatz in Ihrem PC / Notebooks herunter und installieren Sie sie nach den gefundenen Anweisungen.

Frage: Wo kann ich nähere Informationen bezüglich der Probleme mit USB Display Adapter bekommen?

Antwort: Natürlich, Sie können sich an unseren Support wenden oder hilfreiche Informationen sind sowie unter FAQ auf der Internetseite von DisplayLink hier: <http://www.displaylink.com/support/knowledgebase.php> zu finden.

Weitere Informationen sind dem CD-Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho „USB Display Adapteru“. Jedná se o převodník USB 3.0 na grafický výstup DVI-I. Připojením a instalací adaptéru získáte možnost přidat k Vašem PC / notebooku další monitor, TV nebo projektor. Umožňuje použití více monitorů v kanceláři (využijí grafici, finanční sektor, ...), dále při prezentacích, na veletrzích i doma při zábavě. Adaptér podporuje rozlišení nejen do hodnoty Full HD 1920x1080 pixelů ale až 2048x1152 pixelů a přes dodávané redukce je možné jej využít také se zařízeními s VGA nebo HDMI konektorem (LCD, Plasma TV, atd.).

OBSAH BALENÍ

- 1) USB Display Adapter
- 2) Redukce DVI-I na SUB VGA
- 3) Redukce DVI-I na HDMI
- 4) USB 3.0 kabel 45cm dlouhý (jeden konec konektor USB 3.0 typ A, druhý konec Micro USB 3.0) – pro připojení adaptéru k PC / notebooku
- 5) CD s ovladači
- 6) Manuál

SPECIFIKACE

- 1) USB 3.0, napájeno z USB bez nutnosti externího napáječe
- 2) DVI-I / VGA / HDMI (pouze obraz bez zvuku)
- 3) RAM: 512 MB
- 4) Rozlišení adaptéru: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
- 5) Rozměry: 84 x 54 x 18 mm
- 6) Provozní teplota: 10-40°C
- 7) Režimy: Mirror, Extend, Primární monitor
- 8) Podporované barvy: 16 / 32 bitů

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

- 1) **Hardwarové požadavky:** PC / notebook s volným portem USB 3.0. Pokud máte USB 2.0 nebo USB 1.1 bude rychlost přenosů omezena. Procesor Intel Pentium 1.2GHz a vyšší, 512MB RAM (doporučujeme procesor Intel Pentium 2.0 a vyšší, 1GB RAM pro plné využití adaptéru).
- 2) **Operační systém:** Win 2000 Sp4 / XP SP2 32bit, Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit

Poznámka: Popsána je instalace ve Win XP. Ve Win 2000 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 je instalace obdobná. V případě nesnáží s instalací nás kontaktujte. Nejnovější ovladače také naleznete na www.displaylink.com.

INSTALACE OVLADAČŮ VE WINDOWS XP/VISTA

Ovladače zařízení je třeba nainstalovat před připojením USB Display adaptéru k PC / notebooku.

- 1) Vložte dodané CD do CD/DVD mechaniky a spusťte SETUP.EXE z adresáře Driver
- 2) Instalace bude následovat v několika krocích. Pro Vista OS instalujte jako uživatel Administrator a po instalaci restartujte PC / notebook; pro Win2000 OS: v případě nutnosti stažení patche toto proveďte a po jeho instalaci znovu spusťte SETUP.EXE
- 3) Po připojení k PC / notebooku se USB 3.0 Display Adapter detekuje, OS rozpozná nové USB zařízení a postupně se doinstalují potřebné ovladače
Následně doporučujeme restart PC / notebooku.

Poznámka: Display Adapter připojte až po instalaci ovladačů z CD.

- 1) Obrazovka může v průběhu instalace ovladačů problikávat, to je standardní proces.
- 2) Doporučujeme opětovný restart po dokončení instalace ovladačů.

i-tec USB 3.0 Display Adapter

ZPŮSOB POUŽITÍ PRO USB 3.0 DISPLAY ADAPTER

1. Vedle času na liště Start klikněte na ikonku síťového připojení

Zde pak můžete volit konfiguraci Update a stažení Update; dále rozlišení obrazovky (Screen Resolution), kvalitu barev (Color Quality) - Medium (16bit) nebo High (32bit), otočení obrazovky (Screen Rotation).

Následuje **důležité nastavení**:

-můžete zvolit Extend nebo Mirror pro způsob nastavení další obrazovky. Volba Extend Vám rozšíří stávající monitor o právě nainstalovaný a pomocí Extend To si zvolíte jeho umístění, nebo volba Mirror Vám umožní mít „zrcadlo“ na další obrazovce. Volba Off vypne Display adapter.

Rozšířená nastavení (Advanced) – po kliknutí na Advanced se inicializuje systémové Nastavení zobrazení (lze zvolit i přímo ze systému).

2. Nyní lze provádět obdoba nastavení jako pomocí bodu 1 - Extend a Mirror

- a) pro **Mirror**: na liště Nastavení zobrazení zvolte adaptér „DisplayLink Device“ a nechte prázdné políčko Rozšířit plochu i na tento monitor.
- b) pro **Extend** : na liště Nastavení zobrazení zvolte adaptér „DisplayLink Device“ a zaškrtněte políčko Rozšířit plochu i na tento monitor.

Poznámka: Zaškrtnutím pole „Použít toto zařízení jako primární monitor“ si jej zvolíte jako hlavní. Po kliknutí na uvedený monitor (zde monitor 2) a jeho přetažením si jej umístíte podle potřeby. Potvrďte upozornění pro změnu nastavení zobrazení. Nyní můžete kurzorem myši pracovat na obou monitorech a umísťovat si otevřené aplikace podle potřeby.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽITÍ USB 3.0 DISPLAY ADAPTERU

- nevystavujte extrémním teplotám a vlhkosti vzduchu
- používejte zařízení na plochých podložkách – vyvarujte se tím sklouznutí a pádu na zem
- uschovejte ovladače i manuál pro pozdější možné použití

V součinnosti se servisním oddělením:

- ověřte funkčnost po pádu do vody, na zem
- ověřte funkčnost při prasknutí krytu
- v případě nefunkčnosti zařízení se obraťte na Vašeho prodejce

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Jak správně instalovat USB display adaptér ve Windows OS?

Odpověď: Nepřipojujte USB adaptér do USB portu v PC / notebooku, dokud nenainstalujete ovladače. Nutno instalovat aktuální ovladače od DisplayLinku (pro interní chipset DL-3xxx serie) zde: <http://www.displaylink.com/support/index.php>. Po instalaci ovladačů a po připojení USB display adaptéru do USB portu PC / notebooku se doinstalují ovladače automaticky. Ovládací utilita se aktivuje až po připojení monitoru.

Otázka: Jsou dostupné ovladače Windows 8, 8.1 a 10 32/64bit pro USB display adaptér?

Odpověď: Ano, pro grafickou část nutno instalovat aktuální ovladače od DisplayLinku (pro interní chipset DL-3xxx serie) zde: <http://www.displaylink.com/support/index.php>. Nepřipojujte USB display adaptér, dokud nenainstalujete tyto ovladače. Po instalaci ovladačů a připojení USB display adaptéru do USB portu PC / notebooku se doinstalují ovladače automaticky. Ovládací utilita se aktivuje až po připojení monitoru.

Otázka: Máte problém s detekcí USB 3.0 Display adaptéru v USB 3.0 portu svého PC / notebooku?

Odpověď: Problém může být v zastaralých ovladačích pro USB 3.0 port ve Vašem PC / notebooku. Prosím, přečtěte si popis zde: <http://www.displaylink.com/support/ticket.php?id=315> a stáhněte si nejnovější ovladače pro USB 3.0 chipset ve Vašem PC / notebooku a instalujte podle nalezených instrukcí.

Otázka: Mohu získat podrobnější informace o problémech s USB display adaptérem?

Odpověď: Jistě, lze se obrátit na naši podporu nebo užitečné informace naleznete na FAQ stránkách DisplayLinku zde: <http://www.displaylink.com/support/knowledgebase.php>.

Další informace naleznete v manuálu na CD.

WSTĘP

Dziękujemy za wybór USB Display Adapter. Jest to urządzenie rozszerzające komputer o dodatkowe złącze DVI-I, pozwalające na podłączenie dodatkowego monitora, projektora lub telewizora za pośrednictwem portu USB. Adapter obsługuje rozdzielczość nie tylko do Full HD 1920 x 1080, ale również 2048 x 1152, a dzięki dodatkowym adapterom można go użyć także z urządzeniami wyposażonymi w złącza VGA lub HDMI.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1) USB Display Adapter
- 2) Adapter DVI-I na SUB VGA
- 3) Adapter DVI-I na HDMI
- 4) Kabel USB 3.0 o dł. 45cm (Typ USB 3.0 typ A – Micro USB 3.0) do podłączenia Adaptera do komputera
- 5) Płyta CD ze sterownikami
- 7) Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA

- 1) USB 3.0, zasilanie ze złącza USB bez dodatkowego zasilacza
- 2) DVI-I, VGA, HDMI (tylko obraz, bez dźwięku)
- 3) RAM: 512 MB
- 4) Rozdzielczości: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
- 5) Wymiary: 84 x 54 x 18 mm
- 6) Temperatura pracy: 10-40°C
- 7) Tryby pracy: Mirror, Extend, Główny monitor
- 8) Obsługa palety barw: 16 / 32 bit

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- 1) **Wymagania sprzętowe:** Komputer z wolnym portem USB 3.0. W przypadku USB 2.0 lub USB 1.1 zmniejszona będzie prędkość transmisji. Procesor Intel Pentium 1.2GHz lub nowszy, 512MB RAM (zalecane: procesor Intel Pentium 2.0GHz lub nowszy, 1GB RAM).
- 2) **System operacyjny:** Windows 2000 SP4 lub XP SP2 32bit, Vista 32bit lub 64bit, Windows 7 32bit lub 64bit, Windows 8 32bit lub 64bit, Windows 8.1 32bit lub 64bit, Windows 10 32/64bit

Uwaga: Opis instalacji dotyczy systemu Windows XP; instalacja w systemach 2000, Vista i Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 może się nieco różnić. Najnowsze sterowniki znajdziesz na www.displaylink.com.

INSTALACJA W SYSTEMIE WINDOWS XP I VISTA

Nie należy podłączać urządzenia przed instalacją sterowników.

- 1) Umieścić płytę CD w napędzie CD lub DVD i uruchomić plik SETUP.EXE z katalogu Driver.
- 2) Nastąpi instalacja sterownika. Postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie. W systemie Vista instalację należy przeprowadzić jako Administrator. W systemie 2000 może zająć konieczność instalacji dodatkowych patchy przed uruchomieniem SETUP.EXE.
- 3) Po podłączeniu urządzenia USB 3.0 Display Adapter zostanie automatycznie wykryte i system zainstaluje odpowiednie sterowniki.

Uwaga:

Podczas instalacji obraz może migać. Jest to prawidłowe działanie.

Po zakończeniu instalacji zaleca się przeprowadzenie restartu komputera

UŻYCIE USB 3.0 DISPLAY ADAPTER

1. **Kliknąć ikonę znajdującą się na tacce systemowej obok zegara**
Pojawi się menu, w którym można: skonfigurować sposób instalacji i wykonać aktualizację oprogramowania (Updates); określić rozdzielczość ekranu (Screen Resolution), wybrać paletę kolorów (Color Quality) - Medium (16bit) lub High (32bit), Wybrać pozycję ekranu (Screen Rotation).

i-tec USB 3.0 Display Adapter

Konfiguracja sposobu wyświetlania:

W dalszej części menu możliwe jest określenie czy obraz ma być rozszerzeniem ekranu głównego (Extend) czy powieleniem ekranu głównego (Mirror). Wybranie ostatniej opcji (Off) spowoduje wyłączenie urządzenia Display Adapter.

Dostępna jest także konfiguracja zaawansowana (Advanced):

Konfiguracja obrazu (opcja dostępna także jako funkcja systemu)

2. Okno konfiguracji zaawansowanej zawiera podobne opcje jak menu konfiguracji podstawowej z punktu 1:

- w celu użycia monitora w trybie **Mirror** należy: wybrać z listy urządzeń „DisplayLink Device” i odznaczyć pole Powiększ pulpit systemu Windows do rozmiarów tego monitora.
- w celu użycia monitora w trybie **Extend** należy: wybrać z listy urządzeń „DisplayLink Device” i zaznaczyć pole Powiększ pulpit systemu Windows do rozmiarów tego monitora.

Uwaga: Zaznaczenie pola Użyj tego urządzenia jako monitora głównego spowoduje ustawienie go jako główny monitor w systemie. Kliknąć na ikonę monitora i ustawić go w odpowiedniej pozycji. Potwierdzić wprowadzone zmiany ustawień ekranu. Kursor jest dostępny dla obydwu monitorów co pozwala rozmieszczać okna zgodnie z potrzebami.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY UŻYCIU USB 3.0 DISPLAY ADAPTERU

- Nie narażać na działanie wysokich temperatur i dużej wilgotności
- Używać urządzenie tylko na stabilnych powierzchniach – nie dopuścić do upadku na ziemię
- Zachować instrukcję i płytę ze sterownikami na ewentualność przyszłego użycia

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania:

- Sprawdzić czy urządzenie nie zostało zalane lub nie upadło na ziemię
- Sprawdzić czy urządzenie nie jest zanieczyszczone
- W przypadku nieprawidłowej pracy urządzenia, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Jak prawidłowo zainstalować USB Display Adapter w systemie Windows?

Odpowiedź: Nie podłączać USB Display Adapter do portu USB komputera zanim nie zostaną zainstalowane sterowniki. Polecamy pobrać i zainstalować najaktualniejszy sterownik z ze strony DisplayLink (dla chipsetu DL-3xxx) <http://www.displaylink.com/support/index.php>. Nie podłączać Docking Station zanim nie zostaną zainstalowane w/w sterowniki, gdyż w przeciwnych razie przy podłączeniu Docking Station zainstalowane zostaną domyślny sterowniki Windows i urządzenie nie będzie działało prawidłowo. Po zainstalowaniu dedykowanych sterowników i podłączeniu USB Display Adapter instalacja nastąpi automatycznie

Pytanie: Czy są sterowniki do Windows 8, 8.1 oraz 10 32/64bit dla USB Display Adapter ?

Odpowiedź: Tak, Polecamy pobrać i zainstalować najaktualniejszy sterownik z ze strony DisplayLink (dla chipsetu DL-3xxx) <http://www.displaylink.com/support/index.php>. Nie podłączać USB Display Adapter zanim nie zostaną zainstalowane w/w sterowniki, gdyż w przeciwnych razie przy podłączeniu USB Display Adapter zainstalowane zostaną domyślny sterowniki Windows i urządzenie nie będzie działało prawidłowo. Po zainstalowaniu dedykowanych sterowników i podłączeniu USB Display Adapter instalacja nastąpi automatycznie

Pytanie: Mam problem z wykryciem USB 3.0 Display Adapter przez port USB 3.0. w moim komputerze. Jak rozwiązać ten problem?

Odpowiedź: Być może w komputerze są zainstalowane nieaktualne sterowniki portu USB 3.0. Więcej informacji tutaj <http://www.displaylink.com/support/ticket.php?id=315>. Należy pobrać aktualne sterowniki dla USB 3.0. i zainstalować wg instrukcji sterownika.

Pytanie: Czy mogę uzyskać bardziej szczegółowe informacje dot. kwestii napotkanych podczas instalacji i użytkowania USB Display Adapter?

Odpowiedź: Oczywiście, można kontaktować się z naszym działem obsługi klienta, lub skorzystać z informacji FAQ na stronie DisplayLink <http://www.displaylink.com/support/knowledgebase.php>.

Dalsze informacje znaleźć można w instrukcji zamieszczonej na CD.

i-tec USB 3.0 Display Adapter

(Screen Resolution), kvalitu farieb (Color Quality) - Medium (16bit) alebo High (32bit), otočenie obrazovky (Screen Rotation).

Nasleduje **dôležité nastavenie**:

- môžete zvoliť Extend alebo Mirror pre spôsob nastavenia ďalšej obrazovky. Voľba Extend Vám rozšíri terajší monitor o práve nainštalovaný a pomocou Extend To si zvolíte jeho umiestnenie, alebo voľba Mirror Vám umožní mať „zrkadlo“ na ďalšej obrazovke. Voľba Off vypne Display adaptér.

Rozšírené nastavenia (Advanced) – po kliknutí na Advanced sa inicializuje systémové Nastavenie zobrazenia (môžete zvoliť i priamo zo systému).

2. Teraz môžete vykonávať podobné nastavenia ako pomocou bodu 1 - Extend a Mirror

- a) pre **Mirror**: na lište Nastavenie zobrazenia zvolíte adaptér „DisplayLink Device“ a nechajte prázdne políčko Rozšíriť plochu i na tento monitor
 b) pre **Extend** : na lište Nastavenie zobrazenia zvolíte adaptér „DisplayLink Device“ a zaškrtníte políčko Rozšíriť plochu i na tento monitor.

Poznámka: Zaškrtnutím poľa „Použiť toto zariadenie ako primárny monitor“ si ho zvolíte ako hlavný. Po kliknutí na uvedený monitor (tu monitor 2) a jeho pretiahnutím si ho umiestnite podľa potreby. Potvrďte upozornenie pre zmenu nastavenia zobrazenia. Teraz môžete kurzorom myši pracovať na oboch monitoroch a umiestňovať si otvorené aplikácie podľa potreby.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽITIE USB 3.0 ADAPTÉRA

- nevystavujte extrémnym teplotám a vlhkosti vzduchu
- používajte zariadenie na plochých podlažkách – vyvarujete sa tým sklznutiu a pádu na zem
- uschovajte ovládače i manuál pre neskoršie možné použitie

V súčinnosti so servisným oddelením:

- overte funkčnosť po páde do vody, na zem
- overte funkčnosť pri prasknutí krytu
- reklamujte nefungujúce zariadenie podľa manuálu

ČASTOKLADENÉ OTÁZKY

Otázka: Ako správne nainštalovať USB display adaptér vo Windows OS?

Odpoveď: Nepripojíte USB adaptér do USB portu v PC / notebooku, kým nenainštalujete ovládače. Nutné je inštalovať aktuálne ovládače od DisplayLinku (pre interný chipset DL-3xxx serie) tu: <http://www.displaylink.com/support/index.php>. Po inštalácii ovládačov a po pripojení USB display adaptéru do USB portu PC / notebooku sa doinštalujú ovládače automaticky. Ovládacia utilita sa aktivuje až po pripojení monitoru.

Otázka: Sú dostupné ovládače Windows 8, 8.1 a 10 32/64bit pre USB display adaptér?

Odpoveď: Áno, pre grafickú časť je nutné inštalovať aktuálne ovládače od DisplayLinku (pre interný chipset DL-3xxx serie) tu: <http://www.displaylink.com/support/index.php>. Nepripojíte USB display adaptér, kým nenainštalujete tieto ovládače. Po inštalácii ovládačov a pripojení USB display adaptéru do USB portu PC / notebooku sa doinštalujú ovládače automaticky. Ovládacia utilita sa aktivuje až po pripojení monitoru.

Otázka: Máte problém s detekciou USB 3.0 Display adaptéru v USB 3.0 portu Vášho PC / notebooku?

Odpoveď: Problém môže byť v zastaraných ovládačoch pre USB 3.0 port vo Vašom PC / notebooku. Prosím, prečítajte si popis tu: <http://www.displaylink.com/support/ticket.php?id=315> a stiahnite si najnovšie ovládače pre USB 3.0 chipset vo Vašom PC/NB a inštalujte podľa nájdených inštrukcií.

Otázka: Môžem získať podrobnejšie informácie o problémoch s USB display adaptérom?

Odpoveď: Určite, môžete sa obrátiť na našu podporu alebo užitočné informácie nájdete pod FAQ na stránkach DisplayLinku tu: <http://www.displaylink.com/support/knowledgebase.php>.

Ďalšie informácie, manuál nájdete na CD.

ÚVOD

Ďakujeme za zakúpenie nášho „USB Display Adaptéra“. Je to prevodník USB 3.0 na grafický výstup DVI-I. Pripojením a inštaláciou adaptéra získate možnosť pridať k Vášmu PC / notebooku ďalší monitor, TV alebo projektor. Umožňuje použitie viacerých monitorov v kancelárii (využijú grafici, finančný sektor,...), ďalej pri prezentáciách, na veľtrhoch i doma pri zábave. Adaptér podporuje rozlíšenie nielen do hodnoty Full HD 1920x1080 pixelov ale až 2048x1152 pixelov a cez dodávané redukcie je možné využiť ho tiež so zariadeniami s VGA alebo HDMI konektorom (LCD, Plazma TV, atď.).

OBSAH BALENIA

- 1) USB Display Adaptér
- 2) Redukcia DVI-I na SUB VGA
- 3) Redukcia DVI-I na HDMI
- 4) USB 3.0 kábel 45cm dlhý (jeden koniec konektor USB 3.0 typ A, druhý koniec Micro USB 3.0) – pre pripojenie adaptéra k PC / notebooku
- 5) CD s ovládačmi
- 6) Manuál

ŠPECIFIKÁCIE

- 1) USB 3.0, napájané z USB bez nutnosti externého napájača
- 2) DVI-I / VGA / HDMI (iba obraz bez zvuku)
- 3) RAM: 512 MB
- 4) Rozlíšenie adaptéra: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
- 5) Rozmery: 84 x 54 x 18 mm
- 6) Prevádzková teplota: 10-40°C
- 7) Režimy: Mirror, Extend, Primárny monitor
- 8) Podporované farby: 16 / 32 bitov

SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY

- 1) **Hardwarové požiadavky:** PC / notebook s voľným portom USB 3.0. Pokiaľ máte USB 2.0 alebo USB 1.1 bude rýchlosť prenosov obmedzená. Procesor Intel Pentium 1.2GHz a vyšší, 512MB RAM (odporúčame procesor Intel Pentium 2.0 a vyššie, 1GB RAM pre plné využitie adaptéra).
- 2) **Operačný systém:** Win 2000 Sp4 / XP SP2 32bit, Vista 32/64bit, Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit

Poznámka: Popísaná je inštalácia vo Win XP. Vo Win 2000 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 je inštalácia podobná. V prípade problémov s inštaláciou nás kontaktujte. Najnovšie ovládače nájdete tiež na www.displaylink.com.

INŠTALÁCIA OVLÁDAČOV VO WINDOWS XP/VISTA

Ovládače zariadenia je treba nainštalovať pred pripojením USB Display adaptéra k PC / notebooku.

- 1) Vložte dodané CD do CD/DVD mechaniky a spustíte SETUP.EXE z adresára Driver
- 2) Inštalácia bude nasledovať v niekoľkých krokoch. Pre Vista OS inštalujte ako užívateľ Administrátor a po inštalácii reštartujte PC / notebook; pre Win2000 OS : v prípade nutnosti stiahnutia patche toto vykonajte a po jeho inštalácii znova spustíte SETUP.EXE
- 3) Po pripojení k PC / notebook sa USB 3.0 Display Adaptér detekuje, OS rozpozná nové USB zariadenie a postupne sa doinštalujú potrebné ovládače. Následne doporučujeme reštart PC / notebooku.

Poznámka: Display Adaptér pripojte až po inštalácii ovládačov z CD

- 1) Obrazovka môže v priebehu inštalácie ovládačov preblikávať, to je štandardný proces
- 2) Doporučujeme opätovný reštart po dokončení inštalácie ovládačov

SPÔSOB POUŽITIA PRE USB 3.0 DISPLAY ADAPTÉR

1. Vedľa času na lište Štart kliknite na ikonku sieťového pripojenia

Tu potom môžete voľiť konfigurácie Update a stiahnutie Update; ďalej rozlíšenie obrazovky

Įvadas

Dėkojame, kad įsigijote mūsų „USB Display Adapterį“. Tai USB 3.0 keitiklis grafiniam išėjimui DVI-I. Adapterio prijungimas ir instaliacija suteiks galimybę prie jūsų stalo kompiuterio / nešiojamo kompiuterio prijungti papildomą monitorių, TV arba projektorį. Sudaro sąlygas naudoti daugiau monitorių kanceliarijoje (naudoja grafikai, finansų sektorius,...) taip pat rengiant prezentacijas, mugėse ir namuose vykstant pramogai. Adapteris palaiko skiriamąją gebą ne tik iki Full HD 1920x1080 pikselių, bet ir iki 2048x1152 pikselių o per duotą redukciją galima jį naudoti taip pat su įrengimais su VGA arba HDMI konektoriais (LCD, Plazma TV ir t.t.).

Įpakavime yra

- 1) USB Display Adapteris
- 2) SUB VGA redukcija DVI-I
- 3) HDMI redukcija DVI-I
- 4) USB 3.0 kabelis 45cm ilgio (vienas galas yra konektorius USB 3.0 tipas A, kitas galas Micro USB 3.0) – adapterio prijungimui prie PC / nešiojamo kompiuterio
- 5) CD su valdikliais
- 6) Vadovas

Specifikacija

- 1) USB 3.0, įkraunamas iš USB be poreikio turėti išorinį įkroviklį
- 2) DVI-I / VGA / HDMI (tik vaizdas be garso)
- 3) RAM: 512 MB
- 4) Adapterio raiška: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152
- 5) Matmenys: 84 x 54 x 18 mm
- 6) Drabinė temperatūra: 10-40°C
- 7) Režimai: Mirror, Extend, Pirminis monitorius
- 8) Remiamos spalvos: 16 / 32 bitų

Sistemos reikalavimai

- 1) Hardware reikalavimai: stalo kompiuteris, nešiojamas kompiuteris su laisvu portu USB 3.0. Jeigu turite USB 2.0 arba USB 1.1 perdavimo greitis bus ribotas. Procesorius Intel Pentium 1.2GHz ir aukštesnė versija, 512MB RAM (rekomenduojame procesorių Intel Pentium 2.0 GHz ir aukštesnė versija, 1GB RAM visapusiškam adapterio naudojimui).
- 2) Darbinė sistema: WIN2000SP4/XP SP2 32bitų, Vista 32/64bitų, Win 7 32/64bitų, Win 8 32/64bitų, Win 8.1 32/64bitų, Win 10 32/64bitų.

Pastaba: Instaliacija yra apibūdinta Win XP. Instaliacija Win 2000 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 yra panaši. Jeigu instaliacija nepavyko kreipkitės į mus. Naujausius valdiklius rasite adresu: www.displaylink.com.

Valdiklių instaliacija į Windows XP/Vista

Įrengimo valdiklius yra būtina instaliuoti prieš USB Display adapterio prijungimą prie kompiuterio (PC/NB).

- 1) Įdėkite gautą CD į CD/DVD mechaniką ir paspauskite SETUP.EXE iš adresų sąrašo Driver
 - 2) Instaliacija vyks keliais žingsniais. Programai Vista OS instaliuokite kaip vartotojas Administratorius, po instaliacijos perkraukite kompiuterį (PC/NB); programai Win2000 OS : jeigu yra būtina parsisiųsti patche tai atlikite ir po instaliacijos vėl paleiskite SETUP.EXE.
 - 3) Prisiųsus prie kompiuterio (PC/NB) su USB 3.0 Display Adapteris suranda, OS atpažįsta naują USB įrengimą ir palapsniui baigia instaliuoti reikalingus valdiklius.
- Po to patariame perkrauti kompiuterį (PC/NB).

Pastaba: Display Adapterį prijunkite po to, kai užbaigsite valdiklių iš CD instaliaciją

- 1) Ekranas instaliacijos metu gali blīksėti, tai yra standartinis procesas
- 2) Užbaigus valdiklių instaliaciją patariame pakartotinai perkrauti.

USB 3.0 Display Adapterio naudojimo būdas

1. Šalia laiko juostoje Start paspauskite ties tinklo prijungimo piktogramą

i-tec USB 3.0 Display Adapter

(Screen Resolution), spalvų kokybę (Color Quality) - Medium (16bitų) arba High (32bitų), ekrano apsuikimą (Screen Rotation).

Po to seka svarbūs nustatymai:

Kito ekrano nustatymo būdai galite pasirinkti Extend arba Mirror. Pasirinkimas Extend jums išplės esantį monitorių tuot, kurį instaliavote ir su Extend To pagalba pasirinksite jo patalpinimo vietą arba pasirinkimas Mirror jums suteiks galimybę turėti „veidrodį“ kitame ekrane.

Pasirinkimas Off išjungia Display adapterį.

Išplėstinis nustatymas (Advanced) – paspaudus Advanced inicijuojamas sisteminis **Vaizdo nustatymas** (galima pasirinkti ir tiesiai iš sistemos).

2. Dabar galima atlikti panašius nustatymus, kaip pagalbą punktams 1 - Extend (Išplėsti) ir Mirror (atspindėti)

a) **Mirror** : juostoje Nustatyti vaizdą pasirinkite adapterį „DisplayLink Device“ ir palikite laisvą laukelį Išplėsti ekraną ir šiam monitoriui

b) **Extend** : juostoje Nustatyti vaizdą pasirinkite adapterį „DisplayLink Device“ ir pažymėkite laukelį Išplėsti ekraną ir šiam monitoriui.

Pastaba: Pažymėjus lauką „Naudoti šį įrengimą, kaip pradinį monitorių“ pasirinksite jį, kaip pagrindinį. Paspauskite ties nurodytu monitoriumi (čia monitorius 2) ir jį nutempkite į atitinkamą vietą pagal savo poreikius. Patvirtinkite pastabą dėl vaizdo pakeitimo nustatymo. Dabar galite su pelės žyme dirbti abiejuose monitoriuose ir talpinti atidarytas piktogramas pagal poreikius.

Saugos taisyklės dėl USB 3.0 Display Adapterio naudojimo

- nelaikykite aukštoje temperatūroje ir drėgnoje aplinkoje
- įrengimą laikykite ant plokščių stovų – išvengsite slydimo ir kritimo žemyn
- saugokite valdiklius ir vadovą galimam vėlesniam naudojimui

Bendradarbiaudami su servisu:

- patikrinkite veikimą po įkritimo į vandenį ar po kritimo iš aukščio žemyn
- patikrinkite veikimą suskilus korpusui
- dėl neveikiančio įrengimo teikite pretenzijas pagal vartotojo vadove nurodytas instrukcijas.

Dažnai užduodami klausimai

Klausimas: Kaip teisingai instaliuoti USB display adapterį į Windows OS?

Atsakymas: Nejunkite USB adapterio į kompiuterio USB portą, kol nebus instaliuoti valdikliai.

Būtina instaliuoti aktualius DisplayLink valdiklius (vidiniams chipset DL-3xxx serija) čia: <http://www.displaylink.com/support/index.php>. Po valdiklių instaliacijos ir po USB display adapterio prijungimo kompiuteryje prie USB porto valdikliai instaliuojami automatiškai. Valdymo utility aktyvuojasi po monitoriaus prijungimo.

Klausimas: Ar yra Windows 8, 8.1, 10 32/64bit valdikliai prieinami USB display adapteriui ?

Atsakymas: Taip, grafinėi daliai būtina instaliuoti aktualius DisplayLink valdiklius (vidiniams chipset, serija DL-3xxx) čia: <http://www.displaylink.com/support/index.php>. Nejunkite USB display adapterio, kol šie valdikliai nebus instaliuoti. Po valdiklių instaliacijos ir USB display adapterio prijungimo prie kompiuterio USB porto valdikliai instaliuojasi automatiškai. Valdymo utility aktyvuojasi po monitoriaus prijungimo.

Klausimas: Turite problemų su USB 3.0 Display adapterio atradimu savo kompiuterio USB 3.0 porte?

Atsakymas: Problema gali būti senuose jūsų kompiuterio USB 3.0 porto valdikliuose. Prašome aprašymą perskaityti čia: <http://www.displaylink.com/support/ticket.php?id=315> ir atsisiųskite į Jūsų kompiuterį USB 3.0 chipset naujausius valdiklius bei juos instaliuokite pagal rastas instrukcijas.

Klausimas: Ar galiu apie USB display adapterio problemas gauti išsamesnės informacijos?

Atsakymas: Taip, galite kreiptis į mūsų paramą arba naudingą informaciją rasite DisplayLink FAQ tinklalapyje: <http://www.displaylink.com/support/knowledgebase.php>

Išsamesnė informacija pateikta vadove, kurį rasite CD.

**Prohlášení o shodě
Prehlásenie o zhode
Declaracja zgodności
Declaration of Conformity**

Výrobce, Výrobca, Producent, Manufacturer:

ComDis s.r.o., Kalvodova 2,
709 00 Ostrava - Mariánské Hory, Czech Republic

**tímto prohlašuje, že výrobek
týmto prehlasuje, že výrobok
deklaruje, že produkt
declares that this product**

Název, Názov, Nazwa, Product: i-tec USB 3.0 Display Adapter TRIO
Model, Model, Model, Model: USB3HDTRIO/AN3420
Určení, Určenie, opcje, determination:

Výrobek je určen pro přístrojové vybavení a jako příslušenství do počítačů.
Výrobok je určený pre prístrojové vybavenie a jako príslušenstvo do počítačov.
Produkt jest przeznaczony do współpracy z komputerem jako akcesorium.
Product is determined for using in PC as equipment.

Splňuje tyto požadavky EMC Directive 2004/108/EEC:
Splňa tieto požadavky EMC Directive 2004/108/EEC:
Speľnia nastupujúce wymagania: EMC Directive 2004/108/EEC:
Meets the essential requirements according to EMC Directive 2004/108/EEC:

Pro EMC, pre EMC, dla Kompatybilności elektromagnetycznej, for EMC:
EN 55022:2006+A1:2007
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

a že je bezpečný za podmínek obvyklého použití.
a že je bezpečný za podmienok obvyklého použitia.
oraz że jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystywaniu.
and that it is safety under conditions of standard application.

Doplňující informace, Doplnujúce informácie, Dodatkowe informacje, Additional information:



Ostrava 15.12.2011

Jednatel Ing. Lumír Kraina
Konatel Ing. Lumír Kraina
Nazwisko osoby upowaznionej
Name and Signature



European Union Only

Note: Marking is in compliance with EU Directive 2002/96/EC and EN50419

English

This equipment is marked with the above recycling symbol. It means that at the end of the life of the equipment you must dispose of it separately at an appropriate collection point and not place it in the normal domestic unsorted waste stream. This will benefit the environment for all. (European Union only)

Deutsch

Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Das bedeutet, dass das Gerät am Ende der Nutzungszeit bei einer kommunalen Sammelstelle zum recyceln abgegeben werden muss, (kostenlos). Eine Entsorgung über den Haus-/Restmüll ist nicht gestattet. Dies ist ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz. (Nur innerhalb der EU).

Čeština

Toto zařízení je označeno výše uvedeným recyklačním symbolem. To znamená, že na konci doby života zařízení musíte zajistit, aby bylo uloženo odděleně na sběrném místě, zřízeném pro tento účel a ne na místech určených pro ukládání běžného netříděného komunálního odpadu. Přispěje to ke zlepšení stavu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii).

Polski

To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Pookresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działanie przyniesie korzyść dla środowiska. (Tylko w Unii Europejskiej).

Lietuvos

Šis gaminys yra pažymėtas specialiu atliekų tvarkymo ženklu. Baigus eksploataciją, gaminys turi būti atiduotas į atitinkamą surinkimo punktą ir negali būti šalinamas kartu su nerūšiuojamomis atliekomis. Tokie Jūsų veiksmai prisidės prie aplinkos apsaugos. (Tiktai Europos Sąjungoje).



FCC COMPLIANCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply within the limits of a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

